

MINI FRESNEL 50T ZOOM 50W tunable LED Fresnel zoom

簡易マニュアル

【製品情報】

電源	AC100-240V,50/60Hz
光源	50W tunable LED
色温度	2700K-6500K
演色性	CRI 95,R9≥90
ズーム	25° -80° (手動)
電源接続	PowerCON in
ヒューズ	FIA,250V
信号	3pinXLR in&out(5pin optional)
DMX	1/2/3/5
制御	RDM/DMX/ロータリ-/マスタースレーブ
ハウジング	カラーブ ラック/アルミニウム
サイズ	230x156x279mm
梱包サイズ	270x210x210mm
重量	約 2.2kg
付属品	電源ケーブル/バンドア/色差枠/落下防止ワイヤ

【コントロールメニュー一覧】

メニュー	サブメニュー	機能
Addr	d001-d512	RDM/DMX アドレス
CHnL	1CH	チャンネルモード
	2CH	
	3CH	
	5CH	
Strb	S.01-s.20	ストロボの速度調節
uL--	u.000-u.255	WW dimmer
CL--	C.000-C.255	CW dimmer
UOL	000-255	*背面つまみ操作の場合
nodE	nod.0	Dimmer speed : 0
	nod.1	
	nod.2	
	nod.3	
	nod.4	
ID	01-66	ID アドレス設定
tEnP	-25-100	本体温度
Uern		ファームウェアバージョン
rSEt		リセット
pnnF	(1.2-24.0)	PWM 周波数調整(KHz)

【つまみ制御】

背面のつまみで WW と CW の調光が出来ます。

- ①MENU の【UOL】を選択します。
- ②【ENTER】を押します。
- ③つまみで調光ができます。

【チャンネルモード一覧】

【1CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255 : 0-100%

【2CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255 : 0-100%
2.ストロボ	ストロボ速度調節

【3CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255 : 0-100%
2.WW	000-255 : 0-100%
3.CW	000-255 : 0-100%

【5CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255 : 0-100%
2.色温度調節	011-255 : 2700K-6500K
3.WW	000-255 : 0-100%
4.CW	000-255 : 0-100%
5,ストロボ	ストロボ速度調節